

津 梁 玉 衡

100T 防爆电子吊秤

产品简介:

一、防爆电子吊秤产品组成

主要组成: 不锈钢秤体、主板、本安型传感器(防爆标志 Exia II CT6)、吊钩、吊环、本安电池组。

二、防爆电子吊秤基本参数

- 1、防爆标志: Exib II CT5;
- 2、准确度等级: III;
- 3、分度值: 0.001-50
- 4、安全超载: 150%FS
- 5、去皮范围:100%称量
- 6、置零范围:4%称量
- 7、安全载荷:125%称量
- 8、极限载荷:500%称量
- 9、电源:充电电池 6V/10Ah
- 10、充电连续使用时间:≥60 小时



三、防爆电子吊秤功能特点

- 1、防爆电子吊秤适用于 IIBT4 (IICT6) 本产品防爆电子秤属本质安全型电器设备, 适用于爆炸性物质和危险场所的称重计量, 整机设备(包括秤台、传感器、称重仪表)均可置于易爆危险区。
- 2、防爆电子吊秤可靠、安全、集成度高。
- 3、防爆、置零、背光显示、数值切换、数据判别、超载报警
- 4、外观美观灵巧, 吊钩钩环镀铬处理, 光洁防锈
- 5、动记录最近 13 个称重记录并不受关电影响
- 6、显示方式: 6 位段码型液晶显示器, 字高 30mm
- 7、充电方式: 拆下电池组在安全区充电
- 8、具有快速稳定、抗干扰能力强、密封性能好、操作简单、使用方便等特点
- 9、外观美观灵巧, 吊钩钩环镀铬处理, 光洁防锈
- 10、累计、自动累计、去皮、远距离去皮、数值保持等

四、防爆电子吊秤使用注意事项:

- 1、安装或更换电池时, 需拧紧电池夹锁定螺丝, 检查电池夹是否牢固地固定在秤体上, 然后把吊秤门关好锁住, 以防事故。
- 2、当仪表显示欠压, 应立即更换电池组, 并及时对换下的电池进行充电, 以防电池损坏。
- 3、电池组长期不用时, 应隔一定时间进行充电, 电池应存放在干燥通风和温度适宜的环境, 并且避免与有腐蚀性的物质接触。
- 4、装卸电池组连接线插座时, 不要用手抓住夹紧导线的夹线帽, 而应抓紧底座, 另一边发射机上的电源连接上插头也不要抓住夹线帽, 应抓住头部的可转动帽进行装卸, 防止电源连接松动, 引起故障。
- 5、发射装置在接通电源之前, 必须将天线及其馈线连接可靠, 否则会损坏发射装置。